

Détecteur de monoxyde de carbone intelligent et autonome Link+ Pro

- Détecteur de monoxyde de carbone autonome Link+ Pro X-Sense
- Comprend une pile remplaçable d'une durée de vie de 5 ans
- Indicateur d'alarme acoustique de 85 dB
- Indicateur visuel LED rouge/jaune/vert
- Connexion avec le HUB FOC-957 (SBS50) pour la communication avec l'application
- Vis de montage incluses
- Conforme à la norme EN 50291



Référence / Modèle	FOC-955 / XC01-M
Détecteur de monoxyde de carbone autonome pour usage domestique	
Méthode de détection par capteur électrochimique	
Durée de vie du capteur de 10 ans	
Batterie incluse, d'une durée de vie de 5 ans	
Écran LCD	
Indicateur d'alarme acoustique de 85 dB à 3 mètres et indicateur visuel à DEL rouge/jaune/verte	
Bouton de test	
Communication sans fil 868 MHz	
Portée par radio de 250 mètres en champ libre	
Contrôle mobile via l'application X-Sense Home Security	
Permet d'interconnecter jusqu'à 24 détecteurs sans station de base ou de faire sonner simultanément 50 détecteurs connectés à la station de base FOC-957 (SBS50)	
Portée d'interconnexion de 500 mètres	

Détecteur de monoxyde de carbone intelligent et autonome Link+ Pro

Référence / Modèle	FOC-955 / XC01-M
Alimentation : pile lithium 3V DC CR123A (remplaçable)	
Température de fonctionnement : +4,4°C ~ +38°C	
Humidité relative <85% (sans condensation)	
Environnement d'installation en intérieur	
Boîtier en plastique ABS	
Couleur blanche	
Vis et support de montage inclus	
Dimensions : 135 (L) x 63 (H) x 24 mm	
Poids : 130 g	
Conforme à la norme EN50291	